



# Le saviez-vous?

## Deux ou quatre? Voilà la question!

Deux résistances de moteur de soufflante General Motors soulèvent plusieurs questions. Les résistances indiquées ci-dessous sont utilisées sur les mêmes véhicules, en fonction de l'année, de la marque et du modèle. L'installation de la pièce NAPA Echlin no **BR474** est d'autant plus complexe qu'elle exige que la plaque de montage originale de la résistance soit enlevée et que l'unité de rechange soit boulonnée directement sur le boîtier de la soufflante. La résistance de rechange GM n'est pas la même que la résistance d'origine. Utilisez les renseignements ci-dessous pour déterminer la résistance qui convient à chaque véhicule.

### NAPA Echlin no BR474

**GM 89019088, Delco 15-81086**

- Jeter la plaque de montage existante pour installer l'unité de rechange.
- Installer cette résistance directement sur le boîtier de la soufflante pour qu'elle puisse s'y loger.
- Cette résistance est dotée de quatre orifices de montage.
- Dans la plupart des cas, les véhicules sans console utilisent la pièce no **BR474**.



BR474

### NAPA Echlin no BR275

**GM 89019089, Delco 15-81087**

- L'installation de cette résistance ne requiert aucune modification.
- Cette résistance est dotée de deux orifices de montage.
- Dans la plupart des cas, les véhicules dotés d'une console utilisent la pièce no **BR275**.



BR275

### Application

Cadillac Escalade 2002-2006, 1999-2000

Camion léger Chevrolet Avalanche 2002-2006

Camion léger, pleine grandeur, Chevrolet 1999-2006

Camion léger Chevrolet Suburban/pleine grandeur Blazer/Tahoe 1999-2006

Camion léger, pleine grandeur, GMC 1999-2006

Camion léger GMC Suburban/pleine grandeur Jimmy/Yukon 2000-2006

### Renseignements sur le bulletin technique de GM

Le bulletin technique **05-01-38-012C de GM** traite de la défectuosité de la résistance de moteur de soufflante et des dommages subséquents causés au connecteur de faisceaux du véhicule. Ce bulletin technique recommande le remplacement de la spirale de raccord du faisceau lors du remplacement de la résistance de moteur de soufflante. NAPA Echlin offre cette spirale de raccord de rechange n° EC397. Veuillez consulter le bulletin technique en question pour obtenir de plus amples renseignements.



EC397

**NAPA Echlin**

**BELLE APPARENCE. BON AJUSTEMENT. BON RENDEMENT.**

**L'OURS EST DE RETOUR**

